

По этой ссылке можно скачать архив с прошивкой: <https://disk.yandex.ru/d/Udyaze0VnAylJg> или <https://cloud.polymedia.ru/s/dc9LENjIMRQz9LG> (пароль: Partner8581)

- 1) отформатируйте флешку в формат Fat32 (объем флешки от > 4 гб)
- 2) долгим нажатием кнопки включения, выключите панель полностью.
- 3) Скачайте и перетащите файл на флешку файл "XMA311D2A-2-V1.img" Проверьте файл должен называться именно так, если отличается переименуйте.
- 4) подключите флешку в разъем usb 3.0 на панели (см на фото, помечен цифрой 1 – **обязательно!!!**)



5) убедить, что панель не в режиме сна, а именно выключена. Далее коротким нажатием на кнопку включения запустите устройство и сразу зажмите эту кнопку на 7-10 секунд для ввода панели в режим прошивки (затем отпускайте кнопку).

5) на экране появится процесс обновления прошивки. Дождитесь завершения. Панель может перезагрузиться несколько раз.

На этом прошивка завершена.

Отпишите обязательно, если все получится или возникнут в процессе вопросы.